


## 姿図



## 仕様


- 光源 LEDモジュール（装着済）
- フレーム ホワイト(W)、マットブラック(M)
- 配光 ワイド(W)、ミディアム(M)、矩形(SP)
- コーン ホワイトコーン(WC)、ナチュラルコーン(NC)
- 調光方式 PWM制御方式
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.183A（専用ドライバー100V入力時）  
0.094A（専用ドライバー200V入力時）  
0.080A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 18.0W（専用ドライバーを含む、100V入力時）  
18.0W（専用ドライバーを含む、200V入力時）  
18.3W（専用ドライバーを含む、242V入力時）  
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 調光信号入力電流 2mA
- 質量 660g（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付

## 製品コード

SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R24B/WC/W  
 SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R27B/WC/W  
 SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R30B/WC/W  
 SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R35B/WC/W  
 SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R40B/WC/W  
 SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R24B/NC/W・M  
 SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R27B/NC/W・M  
 SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R30B/NC/W・M  
 SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R35B/NC/W・M  
 SX-B1352D/PWM/W・M・SP/R40B/NC/W・M

## オプション

フィルター非対応




	品名	材質	摘要
1	ヒートコンダクトボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	アダプター	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	レンズフィルター	硬質ガラス	W・M・SP配光に取付
5	取付パネ	ステンレス	
6	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	コーン	アルミダイカスト	WC：アクリル焼付塗装 NC：メッキ仕上
8	セーフティーワイヤー	ステンレス	
9	セーフティーコネクター	樹脂	
10	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応

## ご注意


- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 調光器は適合調光器（PWM制御方式）：SX-CD1500 PWM（別売）を使用してください。
- 天井内にドライバーを設置するためにふところ寸法を200mm以上確保してください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。

## 電気回路



## ドライバー側コネクター

## 器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。