


## 姿図




## 仕様

- 光源 LEDモジュール（装着済）
- ボディ ホワイト(WCL)、マットブラック(MCL)、シルバー(SCL)
- コーン ホワイトコーン(FW)、マットブラックコーン(FM)、クロムコーン(FC)
- 配光 フラッド(F)
- 首振角度 100度
- 回転角度 360度
- 入力電圧 100V±6%, 200V±6%, 242V±6% (専用ドライバー入力)
- 入力電流 0.375A (専用ドライバー100V入力時)  
0.188A (専用ドライバー200V入力時)  
0.160A (専用ドライバー242V入力時)
- 消費電力 37.3W (専用ドライバーを含む。100V入力時)  
36.4W (専用ドライバーを含む。200V入力時)  
36.4W (専用ドライバーを含む。242V入力時)
- 器具入力電圧 35.8V
- 器具入力電流 0.9A
- 調光信号入力電流 2mA
- 専用ドライバー 定電流型(50/60Hz共用)
- 調光方式 PWM制御方式(P1)
- 質量 1.1Kg (専用ドライバー込み)
- セーフティーワイヤー付
- チルトロック用工具付属

## 製品コード

MMP-100D/FW/WCL/F/30B27/P1/1  
MMP-100D/FW/WCL/F/30B30/P1/1  
MMP-100D/FW/WCL/F/30B35/P1/1  
MMP-100D/FW/WCL/F/30B40/P1/1  
  
MMP-100D/FM/MCL/F/30B27/P1/1  
MMP-100D/FM/MCL/F/30B30/P1/1  
MMP-100D/FM/MCL/F/30B35/P1/1  
MMP-100D/FM/MCL/F/30B40/P1/1  
  
MMP-100D/FC/SCL/F/30B27/P1/1  
MMP-100D/FC/SCL/F/30B30/P1/1  
MMP-100D/FC/SCL/F/30B35/P1/1  
MMP-100D/FC/SCL/F/30B40/P1/1



品名	材質	摘要	電気回路
1 コーン	アルミダイカスト	FW, FM: アクリル焼付塗装 FC: メッキ仕上	<p>電線指定 (CPEV-1P φ0.9~φ1.2)</p> <p>電源 専用ドライバー</p> <p>ドライバー側コネクタ 器具側コネクタ</p> <p>チルトロック</p> <p>差し込みミス、抜けがないことを確認してください。</p>
2 ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
3 リフレクター	アルミ		
4 LEDモジュール			
5 ソケットホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
6 アーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
7 コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装	
8 セーフティーワイヤー	ステンレス		
9 セーフティーコネクター	樹脂		
10 電源ドライバー		PWM制御方式調光対応	
11 チルトプロトラクター	樹脂		

## ご注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 調光器は適合調光器(PWM制御方式): SX-CD1500PWM(別売)を使用してください。
- 電気回路へ接続の際は、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- チルトがロックした状態で灯具を動かさないでください。
- チルトロック用のセットビスは緩めすぎないでください。脱落し、紛失する恐れがあります。
- この器具は天井取付専用器具です。傾斜天井、壁面などには取付出来ません。
- 器具は、照射物より0.2m以上離してお使いください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- 周囲温度0℃～35℃の範囲でご使用ください。