


姿図



仕様

- 光源 LEDモジュール（装着済） ※Ra93 typ
- フレーム ホワイト（W）、マットブラック（M）
- 配光 ナロー（N）
- コーン 黒バツフル（BF）
- 調光方式 PWM制御方式
- 入力電圧 100V±6%、200V±6%、242V±6%（専用ドライバー入力）
- 入力電流 0.183A（専用ドライバー100V入力時）
0.094A（専用ドライバー200V入力時）
0.080A（専用ドライバー242V入力時）
- 消費電力 18.0W（専用ドライバーを含む。100V入力時）
18.0W（専用ドライバーを含む。200V入力時）
18.3W（専用ドライバーを含む。242V入力時）
※消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による
- 専用ドライバー 定電流型（50/60Hz共用）
- 器具入力電圧 19.5V
- 器具入力電流 0.7A
- 調光信号入力電流 2mA
- 質量 660g（専用ドライバー込み）
- セーフティーワイヤー付


製品コード

SX-B1352D/PWM/N/R24B/BF/W・M
SX-B1352D/PWM/N/R27B/BF/W・M
SX-B1352D/PWM/N/R30B/BF/W・M
SX-B1352D/PWM/N/R35B/BF/W・M
SX-B1352D/PWM/N/R40B/BF/W・M

オプション


フィルター非対応

[mm]




	品名	材質	摘要
1	ヒートコンダクトボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	ボディ	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
3	アダプター	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
4	取付パネ	ステンレス	
5	埋込フレーム	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
6	コーン	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
7	セーフティーワイヤー	ステンレス	
8	セーフティーコネクター	樹脂	
9	専用ドライバー		PWM制御方式調光対応

電気回路



ドライバー側コネクター

器具側コネクター



差し込んだ後、抜けないことを確認してください。

ご注意

- 器具は断熱材等で覆わないでください。
- ドライバーは専用ドライバーを使用してください。
- 1次側電源線は、直接専用ドライバーに接続してください。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 周囲温度は0℃～35℃の範囲でご使用ください。
- 付属のセーフティーワイヤーは必ず器具本体とフレームに連結してください。
- LEDにはバツキがある為、同一品番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでラジオ・テレビ等を使用しないでください。雑音が入る場合があります。
- 天井内にドライバーを設置する為には、最低140mm以上の空間を確保してください。
- 尚、器具取り付け条件は取扱説明書をご確認ください。
- 電気回路へ接続の際には、JIS C8155規格に沿って容量計算をしてください。
- 器具は照射面より0.1m以上離して使用してください。
- 調光器は適合調光器（PWM制御方式）：SX-CD1000PWM及びSX-CD1500PWM/V2（別売）を使用してください。